

# 再グループ化手順



- 1、デスクトップ上での右クリックから、Catalyst Pro Control Centerを起動させる。
- 2、デスクトップ管理の「デスクトップの作成と配置」から、①と表示されている青い領域上で「右クリック>ディスプレイグループ>無効」を選択。



- 3、グループ化の無効後、1920x2160以外の解像度に変更された場合、デスクトップ管理の「デスクトッププロパティ」にて解像度を設定する。
- 4、デスクトップ管理の「デスクトップの作成と配置」の「ディスプレイを選択して下さい」項目の、左側のモニタアイコンを選択して、「右クリック>無効を選択する。



- 5、OSの再起動を行い、Catalyst Pro Control Centerを起動する。
- 6、デスクトップ管理の「デスクトップの作成と配置」の①と表示されている青い領域上で「右クリック>グループを作成」を選択し、2x1のディスプレイグループを作成する。



- 7、グループ化作業にてモニタの配置が左右逆になった場合には「ディスプレイの配置はただしいですか？」に「いいえ」を選択して正しい配置に設定する。
- 8、この作業を行ってもクローン状態が維持されている場合、“1”にて無効にしたモニタと反対のモニタを無効にして、“2～7”までを繰り返す。